

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод



### Display/Operation

**Индикация функций** 1-4. Точка переключения: FD - 6...60 В

### Electrical connection

**Разъем** 1 1/8"-Flange male, 12-pin  
**Тип разъема** 1. Точка переключения: Штекерный разъем

### Electrical data

**Длительный ток** 1-4. Точка переключения: 5 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-3. Точка переключения: 6...60 В  
 4. Точка переключения: 30 В~/36 В=  
**Функция переключения, механическая** один замыкатель и один размыкатель  
 Двухконтурный переключатель с гальванической развязкой  
 Двойное прерывание  
**Частота переключения** 1-4. Точка переключения: 300/мин

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

### Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Щелчковый контакт  
**Переключатель DIN** DIN 43697  
**Принцип действия** 1-4. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE  
 WEEE

### Material

**Материал контактов** 1-4. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-4. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R**  
Код заказа: BNS037Y

**BALLUFF**

**Mechanical data**

|   |  |
|---|--|
| Количество точек переключения                   | 4 ролика   |
| Направление приближения                         | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                           | 1-4. Точка переключения: BSE<br>30.0                 |
| Размеры   | 120 x 90 x 85 мм                                     |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 30 mm  |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки         | 1-4. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm           |
| Скорость трогания с места                       | 1-4. Точка переключения: 60 m/<br>min                |

**Срок службы, механич.**

1-4. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1-4. Точка переключения: 20 N  
вертикально

**Установка**

2 Резьбовых выхода M25

**Фланец, ввод**

1-4-я точка переключения:

**Форма толкателя**

ролик

**Range/Distance**


**Воспроизводимость**

1-4. Точка переключения:  $\pm 0.01$   
mm

**Расстояние между точками переключения**

12 mm

**Connector Drawings**



Вид в сторону штекера

## Wiring Diagrams

