



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Марк. Безопасн. точка переключения



### Display/Operation

**Индикация функций** 1-6. Точка переключения: нет

### Electrical connection

**Тип разъема** 1-6. Точка переключения:  
Винтовая клемма

### Electrical data

**Длительный ток** 1-6. Точка переключения: 6 A

**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-6. Точка переключения: 250 В~

**Функция переключения, механическая** Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE  
Двойное прерывание  
Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой  
один замыкатель и один размыкатель  
Двухконтурный переключатель

**Частота переключения** 1-6. Точка переключения: 160/ мин

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67

**Температура окружающей среды** -5...85 °C

### Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 85: 1 млн. циклов переключения

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1

**Исполнение** Безопасность DIN EN 60204-1

**Переключатель DIN** DIN 43697

**Принцип действия** 1-6. Точка переключения:  
механический

**Разрешение на эксплуатацию/ конформность** CE  
CSA  
WEEE

### Material

**Материал контактов** 1-6. Точка переключения:  
Чистое серебро

**Материал корпуса** Алюминий

**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.

**Материал толкателя** 1-6. Точка переключения:  
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D06-D16-100-22-06**  
Код заказа: BNS013L

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	6 крыш
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 85
Размеры	120 x 140 x 84 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min

## Срок службы, механич.

1-6. Точка переключения: 1 млн.  
циклов переключения

## Усилие переключения

1-6. Точка переключения: 30 N

## Установка

вертикально

## Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M25

## Форма толкателя

1-6-я точка переключения:  
крыша

## Range/Distance

### Воспроизводимость

1-6. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
mm

### Расстояние между точками переключения

16 mm

## Wiring Diagrams

BSE 85

