



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Активная поверхность



LISTED
 IND.CONT.EQ
 81U2



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-3. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 0.1 A
Рабочее напряжение U_b 1.-3. Switch position: 35.0...250.0 V
Расчетное рабочее напряжение U_e 1-3. Точка переключения: 110 В~

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -25...70 °C

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение Индуктивный
Переключатель DIN DIN 43697
Принцип действия 1-3. Точка переключения:
Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 cULus
 WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-3. Точка переключения: BES 517-410
Размеры 120 x 90 x 87 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 30 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность 1-3. Точка переключения: 0...1.62 mm
Установка вертикально
Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход Замыкающий контакт (NO)

Range/Distance

Дальность действия 2 мм
Надежная дальность срабатывания Sa 1-3. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения 16 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn 1-3. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams

