



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Марк. Безоопасн. точка переключения



## Display/Operation

Индикация функций 1-4. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Тип разъема 1-4. Точка переключения:  
Винтовая клемма

## Electrical data

**Длительный ток** 1-4. Точка переключения: 6 A  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-4. Точка переключения: 250 В~  
**Функция переключения, механическая** один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой  
 Замыкающий контакт со скачкообразной функцией  
 Двойное прерывание  
 Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE  
 Двухконтурный переключатель  
**Частота переключения** 1-4. Точка переключения: 160/мин

## Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 85: 1 млн. циклов переключения

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Безопасность DIN EN 60204-1  
**Переключатель DIN** DIN 43697  
**Принцип действия** 1-4. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE  
 CCC  
 WEEE

## Material

**Материал контактов** 1-4. Точка переключения: Чистое серебро  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-4. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D04-R16-100-22-04**  
Код заказа: BNS0117

**BALLUFF**

**Mechanical data**

Количество точек переключения	4 ролика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BSE 85
Размеры	120 x 105 x 83 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 мм
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 60 м/ min

**Срок службы, механич.**

1-4. Точка переключения: 1 млн.  
циклов переключения

**Усилие переключения**

1-4. Точка переключения: 30 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

2 Резьбовых выхода M25

**Форма толкателя**

1-4-я точка переключения:  
ролик

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**

1-4. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
mm

**Расстояние между точками переключения**

16 mm

**Wiring Diagrams**

BSE 85

