

1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения, 3) Уплотнительное кольцо



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 А
 Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения
 BSE 61: 30 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
 Принцип действия 1-2. Точка переключения:
механический
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 CCC
 WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
 2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения:
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-D16-61-D-10-01
 Код заказа: BNS02F0

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|---|--|
| Количество точек переключения | 2 крыши |
| Направление приближения | продольно, параллельно привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1. Точка переключения: BSE 61 2. Точка переключения: BSE 30.0 |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm |
| Скорость трогания с места | 1-2. Точка переключения: 40 m/min |

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N
2. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M20

Форма толкателя

1-2-я точка переключения: крыша


Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения: ± 0.002 mm

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

