



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL,  
 5) Кабельный ввод



### Display/Operation

**Индикация функций** 1-5. Точка переключения:  
Световод

### Electrical connection

**Тип разъема** 1-5. Точка переключения:  
Винтовая клемма

**Электрическое исполнение** 3-/4-проводн.

### Electrical data

**Длительный ток** 1-5. Точка переключения: 0.2 A

**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-5. Точка переключения: 24 V=

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67

**Температура окружающей среды** -25...70 °C

### Functional safety

**MTTF (40°C)** BES 517-108: 490 a

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-2

**Исполнение** Индуктивный

**Переключатель DIN** DIN 43697

**Принцип действия** 1-5. Точка переключения:  
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/  
конформность** CE  
WEEE

### Material

**Материал корпуса** Алюминий

**Материал корпуса, защита  
поверхности** анодирован.

### Mechanical data

**Переключающий элемент** 1-5. Точка переключения: BES  
517-108

**Расстояние между выступами -  
активная поверхность** 1-5. Точка переключения: 0...  
1.62 mm

**Установка** вертикально

**Фланец, ввод** 2 Резьбовых выхода M25

### Output/Interface

**Переключающий выход** NPN, антивалентный

Кулачковые выключатели  
**BNS 816-B05-NA-16-602-11**  
Код заказа: BNS03A2

# BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

Надежная дальность срабатывания 1-5. Точка переключения: 1.6 мм  
Sa  
Расчетный промежуток срабатывания Sp 1-5. Точка переключения: 2.0 мм

## Wiring Diagrams

