

PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so

777766



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 120 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 120,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 3 |
| Число дополнительных контактов: | 2 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес брутто: | 425 g |
| Вес нетто: | 415 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4