



**Преобразователь давления
С выходом по напряжению (3-х проводн.)
PT60R-1008-U1-H1141**



- Измерительная мембрана из керамики
- Компактная и жесткая конструкция
- Превосходные свойства ЭМС
- Диапазон давлений 0...60 бар отн.
- 12...33 В пост. тока
- Аналоговый выход 0...10 В
- Ввод с наружной резьбой G1/2 дюйма для технологического соединения
- Сменное устройство, M12 × 1

Схема подключения



Принцип действия

Датчики давления серии PT ...-1000 имеют тонкопленочную измерительную мембрану. В зависимости от версии датчика, преобразованный сигнал доступен в виде аналогового выходного сигнала (4...20мА (2-проводн.) либо 0...10 В, 0...5 В, 1...6 В (3-проводн.).

| | |
|---|---|
| Тип | PT60R-1008-U1-H1141 |
| Идент. № | 6837601 |
| Диапазон давлений | |
| Относительное давление | 0...60бар отн. 0...870.2psi 0...6МПа |
| Допустимое превышение давления | ≤ 150 бар |
| Давление разрыва | ≥ 150 бар |
| Время отклика | < 2 мс, тип. 1 мс |
| Длительная стабильность | 0.25% FS, в соответствии с IEC EN 60770-1 |
| Питание | |
| Рабочее напряжение | 12...33 В = |
| Потребление тока | ≤ 7 мА |
| Короткое замыкание/защита от неправильной полярности | да / да |
| степень защиты и класс | IP67 / III |
| Напряжение пробоя | 750 В = |
| Выходы | |
| Выход 1 | аналоговый выход |
| Аналоговый выход | |
| выход по напряжению | 0...10В |
| Рабочий диапазон | 0...10 В (3-проводной) |
| Загрузка | ≤ 100 нФ/>10 кОм |
| Точность LHR (линейность, гистерезис, повторяемость) аналогового выхода | ± 0.3 % установившегося значения BSL |
| Характер изменения температуры | |
| Температура среды | -40...+125 °С |
| Температурный коэффициент | ± 0,2 % полн. шкалы/10 К |
| Окружающие условия | |
| Температура окружающей среды | -30...+85 °С |
| Температура хранения | -50...+100 °С |
| Вибростойкость | 20 г, 15...2000 Гц, 15...25 Гц, с амплитудой +/-15 мм по IEC 68-2-6 |
| Ударопрочность | 100 г, 11 мс, половина синусоидальной кривой, все 6 направлений, свободное падение с 1 м на бетон (6х) , в соответствии с IEC 68-2-27 |

Преобразователь давления С выходом по напряжению (3-х проводн.) PT60R-1008-U1-H1141

Корпус

| | |
|---|--|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь / пластик, 1.4404 (316L)/ полиарамид 50 % GF UL 94 V-0 |
| Материал соединения под давлением | Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316L) |
| Материал датчика (преобразователя) давления | Ceramic Al ₂ O ₃ |
| Подключение к процессу | G 1/2" внешняя манометрическая по DIN 3852-E |
| Размер гаечного ключа соединения / гайки | 27 |
| Электрическое подключение | Разъемы, M12 × 1 |
| Макс. момент затяжки гайки | 30 Нм |

Эталонные условия по IEC 61298-1

| | |
|-------------------------|---------------------|
| температура | 15...+25 °C |
| атмосферных давления | 860...1060 hPa абс. |
| Влажность | 45...75 % отн. |
| Дополнительного питания | 24 В = |

| | |
|------------------------------------|---|
| Средняя наработка до отказа | 1238лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C |
|------------------------------------|---|