



1) Опорная кромка, 2) 1-я точка переключения



Display/Operation

Индикация функций 1-10. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-10. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-10. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-10. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание
Частота переключения 1-10. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

V10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Щелчковый контакт
Принцип действия 1-10. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 CSA
 WEEE

Material

Материал контактов 1-10. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-10. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-B10-R12-72-10
Код заказа: BNS026H

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	10 роликов
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-10. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	180 x 90 x 77 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-10. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-10. Точка переключения: 60 m/min

Срок службы, механич.

1-10. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-10. Точка переключения: 20 N вертикально

Установка

1 Резьбовой выход M25

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-10-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-10. Точка переключения: ± 0.01 mm

Расстояние между точками переключения

12 mm

Wiring Diagrams

BSE 30.0

