



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Кабельный ввод, 5) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-12. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-12. Точка переключения:
Винтовая клемма

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-12. Точка переключения: 0.2 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-12. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-110: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Переключатель DIN DIN 43697

Принцип действия 1-12. Точка переключения:
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-12. Точка переключения: BES 517-110

Расстояние между выступами - активная поверхность 1-12. Точка переключения: 0... 1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход PNP, антивалентный

Кулачковые выключатели
BNS 816-B12-PA-12-602-11
Код заказа: BNS03CH

BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

Надежная дальность срабатывания 1-12. Точка переключения: 1.6
Sa мм
Расчетный промежуток 1-12. Точка переключения: 2.0
срабатывания Sp мм

Wiring Diagrams

