



- 1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL,  
 5) Кабельный ввод



### Display/Operation

Индикация функций	1-10. Точка переключения: Световод
-------------------	---------------------------------------

### Electrical connection

Тип разъема	1-10. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	2-проводн.

### Electrical data

Длительный ток	1-10. Точка переключения: 0.1 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-10. Точка переключения: 24 В=

### Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

### General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-10. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

### Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

### Mechanical data

Переключающий элемент	1-10. Точка переключения: BES 517-560-H
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-10. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

### Range/Distance

Дальность действия	2 мм
Надежная дальность срабатывания Sa	1-10. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-10. Точка переключения: 2.0 mm

## Wiring Diagrams

