



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо



Display/Operation

Индикация функций 1-10. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-10. Точка переключения:
Паяное соединение

Electrical data

Длительный ток 1-10. Точка переключения: 5 A
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-10. Точка переключения: 250 В~
 Функция переключения, механическая одноконтakтный переключатель
 Частота переключения 1-10. Точка переключения: 200/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 69.1: 10 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Щелчковый контакт
 Принцип действия 1-10. Точка переключения:
механический
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 CSA
 WEEE

Material

Материал контактов 1-10. Точка переключения:
Чистое серебро
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
 Материал толкателя 1-10. Точка переключения:
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-B10-D08-46-10
Код заказа: BNS0218

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	10 крыш
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-10. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-10. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-10. Точка переключения: 20 m/min

Срок службы, механич.

1-10. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-10. Точка переключения: 8 N
вертикально

Установка

1 Резьбовой выход M16

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-10-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-10. Точка переключения:
 ± 0.02 mm

Wiring Diagrams

