



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Кабельный ввод, 5) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-10. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-10. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-10. Точка переключения: 0.1 A
Рабочее напряжение U_b 1.-10. Switch position:
35.0...250.0 V
Расчетное рабочее напряжение U_e 1-10. Точка переключения: 110
V~

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -25...70 °C

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение Индуктивный
Переключатель DIN DIN 43697
Принцип действия 1-10. Точка переключения:
Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-10. Точка переключения: BES
517-410
Расстояние между выступами - активная поверхность 1-10. Точка переключения: 0...
1.62 mm
Установка вертикально
Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход Замыкающий контакт (NO)

Range/Distance

Дальность действия 2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa 1-10. Точка переключения: 1.6
mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn 1-10. Точка переключения: 2.0
mm

Wiring Diagrams

