



1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-3. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 0.4 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-3. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 516-110 D: 695 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение механически-индуктивный
Принцип действия 1-3. Точка переключения:
механически-индуктивный
**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий
**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.
Материал толкателя 1-3. Точка переключения:
Высококачественная сталь
(1.4034)

Mechanical data

Количество точек переключения 3 ролика
Направление приближения продольно, параллельно
привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент 1-3. Точка переключения: BES
516-110 D
**Расстояние от кулачка до опорной
кромки** 1-3. Точка переключения:
4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места 1-3. Точка переключения: 60 m/
min
Усилие переключения 1-3. Точка переключения: 20 N
Установка вертикально
Фланец, ввод нет
Форма толкателя 1-3-я точка переключения:
ролик

Wiring Diagrams

DH

