

PSEN ma1.4a-57/ 1switch

506305




Magnetic safety switch 2 N/O, 1 signal contact N/O, square design, LED, IP6K9K, Operating distance depending on the actuator, for series connection with PSEN ix1, Height design 18 mm. PU = 1 sensor, 5 m cable.

Технические характеристики


Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	12.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	245 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные компоненты



506300

PSEN ma1.4-03mm 1actuator



506301

PSEN ma1.4-10mm 1actuator

Дополнительные принадлежности



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals