

PNOZ mm0p-T

772010




Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;BG;CCC
Экстремальные условия окружающей среды:	Расширенный температурный диапазон
Число цифровых входов:	12
Число конфигурируемых входов/выходов:	8
Число выходов с тестовыми импульсами:	4
Количество полупроводниковых выходов:	4
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	35.0 W
Разрешенное число модулей расширения:	0
Пол.переключ.выход 1-пол.полупров.кат.3:	4
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	245 g
Вес нетто:	230 g
Окружающая температура:	-25 - 60 °C

Дополнительные компоненты



773010L

Lite License for PNOZmulti Config.



750008

PNOZ s Set1screw terminals 45mm



751008

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB

Дополнительные принадлежности



312992

PSSu A USB-CAB03



312993

PSSu A USB-CAB05



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



773010B

Basic License for PNOZmulti Config.



773010K

User License for PNOZmulti Config




773010U

Basic Upgr License for PNOZmulti Config




773010V

User Upgr License for PNOZmulti Config




773011B

Basic License for PNOZmulti Service




773011K

User License for PNOZmulti Service



773011U

Basic Upgr License for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr License for PNOZmulti Service



779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 piece



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



779230

PNOZ Chip Card Reader



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



773011L

Lite License for PNOZmulti Service



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



779261

PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
