



Кулачковые выключатели  
**BNS 829-D02-D12-100-10-FD-S90R**  
Код заказа: BNS018W

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	2 крыши
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 70 x 85 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 40 m/ min

## Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 20 N  
вертикально

## Установка

2 Резьбовых выхода M25

## Фланец, ввод

1-2-я точка переключения:

## Форма толкателя

крыша

## Range/Distance


### Воспроизводимость

1-2. Точка переключения:  
 $\pm 0.002$  mm

### Расстояние между точками переключения

12 mm

## Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

