

Кулачковые выключатели
BNS 819-B06-R16-72-10
Код заказа: BNS0261

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	6 роликов
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	148 x 90 x 77 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 мм
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 2.50...3.00 мм
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 60 м/мин

Срок службы, механич.

1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-6. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M25

Форма толкателя

1-6-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-6. Точка переключения: ± 0.01 мм

Расстояние между точками переключения

16 мм

Wiring Diagrams

BSE 30.0

