

Кулачковые выключатели
BNS 813-D08-R12-100-20-02
 Код заказа: BNS043M

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|---|--|
| Количество точек переключения | 8 роликов |
| Направление приближения | продольно, параллельно привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1-2. Точка переключения: BSE 85 3-8. Точка переключения: BSE 30.0 |
| Размеры | 120 x 140 x 83 мм |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 30 мм |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 мм |
| Скорость трогания с места | 1-8. Точка переключения: 60 м/ min |

Срок службы, механич.

1-2. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения

3-8. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 30 N
3-8. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M25

Форма толкателя

1-8-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения: ± 0.02
мм



3-8. Точка переключения: ± 0.01
мм

Расстояние между точками переключения

12 мм

Wiring Diagrams

BSE 85



BSE 30.0

