



Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D06-R12-62-10-01**  
 Код заказа: BNS01FL

# BALLUFF

## Mechanical data

|   |  |
|---|--|
| Количество точек переключения                   | 6 роликов  |
| Направление приближения                         | продольно, параллельно привинчиваемой поверхности                  |
| Переключающий элемент                           | 1. Точка переключения: BSE 61<br>2-6. Точка переключения: BSE 30.0 |
| Размеры   | 120 x 112 x 64 мм  |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 30 мм  |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки         | 1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 мм                            |
| Скорость трогания с места                       | 1-6. Точка переключения: 60 м/мин                                  |

## Срок службы, механич.

1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1. Точка переключения: 15 N  
2-6. Точка переключения: 20 N

## Установка

вертикально

## Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M20

## Форма толкателя

1-6-я точка переключения: ролик

## Range/Distance

### Воспроизводимость


1-6. Точка переключения: ±0.01 мм

### Расстояние между точками переключения

12 мм

## Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

