



Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D03-L12-100-10-01**  
 Код заказа: BNS047J

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	3 подшипника качения
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-3. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

**Срок службы, механич.**

1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1. Точка переключения: 15 N  
2-3. Точка переключения: 20 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

2 Резьбовых выхода M25

**Форма толкателя**

1-3-я точка переключения: подшипник качения


## Range/Distance

**Воспроизводимость**

1-3. Точка переключения:  $\pm 0.01$  mm

## Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

