



Кулачковые выключатели  
**BNS 819-D10-E12-100-10**  
Код заказа: BNS00N6

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	10 E-крыш
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-10. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-10. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-10. Точка переключения: 30 m/min

## Срок службы, механич.

1-10. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-10. Точка переключения: 20 N  
вертикально

## Установка

2 Резьбовых выхода M25

## Фланец, ввод

1-10-я точка переключения: E-  
крыша

## Форма толкателя

## Range/Distance

### Воспроизводимость

1-10. Точка переключения:  
 $\pm 0.002$  mm

## Wiring Diagrams

BSE 30.0

