



Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D08-R12-62-10-02-FD**  
 Код заказа: BNS01FZ

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	8 роликов
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3-8. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 60 m/ min

## Срок службы, механич.

1-8. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-2. Точка переключения: 15 N  
3-8. Точка переключения: 20 N

## Установка

вертикально

## Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M20

## Форма толкателя

1-8-я точка переключения:  
ролик


## Range/Distance

## Воспроизводимость

1-8. Точка переключения:  $\pm 0.01$   
mm

## Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

